

## LDCC 2794

### BEGRENZUNGSLEUCHTE LDCC 2794

#### TECHNISCHE DATEN

Leuchtengruppe	Leuchtenkategorie	Dioden-Lampe (LED)
HOR 101	Begrenzungsleuchte	Ja
LED Anzahl	Begrenzungsleuchte hinten	Begrenzungsleuchte vordere
7	Ja	Ja
Begrenzungsleuchte seitlich	Arm	Rückfahrsensor Modul
Ja	ja	ja
Montageseite	Versorgungsspannung	Nennleistung
links	12/24 V	1/2,4 W
Kabelführung	Betriebstemperaturbereich	Helle Farbe
3×0,5 mm <sup>2</sup> ; Kabellänge 1,5 m	von -30°C bis +50°C	weiß/orange/rot
Schutzgrad		
IP 68		

#### BESCHREIBUNG

3-Funktionen Begrenzungsleuchte auf dem kurzen Arm HOR 101, mit einem Rückfahrsensormodul, LED dioden 12/24 V, links (rundes Kabel 3×0,5 mm<sup>2</sup>, Länge 1,5 m). - Vorderseite Begrenzungsleuchte (Weiß) -> 1 Weiße LED Diode 6500 K (kalt) - Hintere Begrenzungsleuchte (Rot) -> 4 Rote LED Dioden - Seitliche Begrenzungsleuchte (Gelb) -> 2 Weiße LED Dioden 2700 K (warm)

